

# Birdy WP

## ► RÉCEPTEUR POCSAG BÉNÉFICIANT D'UNE ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE



Le Birdy WP a été conçu pour être utilisé dans des conditions difficiles. Il est particulièrement robuste aux éclaboussures, à la poussière, aux chocs, aux chutes et aux immersions accidentelles de moins d'1 mètre de profondeur. Récepteur certifié IP67.

Le Birdy WP est constitué de matériaux robustes et garantit ainsi à son utilisateur fiabilité et qualité de réception en toutes circonstances.

## ► PRINCIPALES FONCTIONS

- Affichage digital sur 5 lignes de 20 caractères + une barre d'état
- Rétro éclairage pour une lecture facilitée. Couleur du retro éclairage personnalisable selon le type d'alerte reçu.
- Zoom paramétrable
- Mémoire de réception de 20 messages de 240 caractères
- Mode d'alerte : sonore, visuel, vibreur
- Indicateur de message non lu
- Alerte batterie faible sonore et visuelle
- Alimentation pile alcaline AA ou rechargeable

Transmettre partout et en toutes circonstances  
vos informations, vos messages, vos alertes...

# Birdy WP

## ► SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU BIRDY WP

### DIMENSIONS

24 x 64 x85 mm

### POIDS

94 g

### SENSIBILITÉ

5  $\mu$ V/m

### BATTERIE

AA Alcaline ou  
NiMh 2650mAh

### NIVEAU ALERTE SONORE

>86 dB à 30cm

### AFFICHAGE

Monochrome,  
5 lignes

### AUTONOMIE POCSAG SEUL

10 jours

### NORME IP

IP 67

### POCSAG

UHF 466MHz

Le récepteur Birdy WP est garanti 1 an, hors casse, vol et immersion.



Conforme aux exigences de protection de la directive 89/336/CEE du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.

